

# Automatyczny trójfazowy stabilizator napięcia KEMOT PROavr-10k



**KEMOT®**

Marka:  
Kemot

Kod produktu:  
URZ3437

Kod EAN:  
5901890095501


## Opis

### Automatyczny stabilizator napięcia KEMOT PROavr-10k

Pomimo, że w Polsce napięcie wynosi 230 V, to jednak często zdarzają się sytuacje, że jest ono niestabilne. Efektem tego może być nagłe wyłączenie urządzeń lub ich niestabilna praca, które wpływają na obniżenie żywotności urządzeń elektronicznych. Dlatego, aby ustrzec się przed tego typu sytuacjami, warto kupić automatyczny stabilizator napięcia KEMOT PROavr-10k.

### Zabezpiecz swoje urządzenia przed skokami napięcia

W trybie jednofazowym każda z faz może pracować niezależnie od siebie. Niezależnie od obciążenia sieci i wahań napięcia wyjściowego, stabilizator KEMOT PROavr-10 utrzymuje je na poziomie  $230\text{ V} \pm 3\%$ , pozwalając na wydajną pracę wszystkich urządzeń, w tym tych wrażliwych na jakość napięcia sieci. Regulacja odbywa się automatycznie, co zapewnia wysoką dokładność napięcia wyjściowego. Błąd w działaniu jednej z faz nie wpływa na pracę pozostałych.




400W



## Tryb trójfazowy

W trybie trójfazowym istotne jest zachowanie równowagi między fazami. Stabilizator monitoruje i kontroluje napięcie na każdej fazie, aby zapewnić zgodność między nimi - wyrówna zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie wejściowe i poda na wyjście napięcie po stabilizacji. Jeżeli w tym trybie któraś z faz nie zadziała poprawie lub jest nie podłączona, to w urządzenie uruchomi zabezpieczenie i nie poda napięcia na wyjście, informując o tym poprzez kontrolkę „BŁĄD FAZY”.





## Jak działa stabilizator napięcia KEMOT PROavr-10?

Stabilizator napięcia KEMOT to urządzenie, którego zadaniem jest utrzymanie na wyjściu zadanego napięcia 230 V. Zadaniem jego jest podniesienie za niskiego lub obniżenie zbyt wysokiego napięcia wejściowego w taki sposób, by napięcie wyjściowe znajdowało się w dozwolonym zakresie oraz nie posiadało niebezpiecznych dla podłączonych urządzeń jakichkolwiek skoków energii. Konstrukcja stabilizatora oparta jest na transformatorze toroidalnym, co zapewnia stabilną pracę urządzenia.

## Stabilizator napięcia z serwowmotorem

Stabilizator napięcia KEMOT PROavr-10 utrzymuje napięcie z dużą dokładnością dochodzącą do 3%. Tak duża precyzja działania to efekt zastosowania technologii opartej na serwomechanizmie.



## Przetącnik BYPASS

Urządzenie wyposażone zostało także w funkcję „bypass”, czyli przetącnik obejścia pracy stabilizatora, który umożliwia odizolowanie go, pozwalając na bezproblemowe zasilanie sieci domowej z zewnętrznego źródła.

## Funkcja opóźnienia DELAY

Jeśli potrzebujesz stabilizatora napięcia do urządzeń posiadających duży chwilowy prąd rozruchowy wybierz model wyposażony w funkcję opóźnienia załączenia DELAY. KEMOT PROavr-10, został wyposażony w przycisk opóźnienia załączenia DELAY w zakresie od 6 do 180 sekund, co obniży ryzyko jego uszkodzenia, gdy podłączone do niego urządzenia mają duży chwilowy prąd rozruchowy. Ponadto stabilizator KEMOT PROavr-10 posiada zabezpieczenia przed zbyt wysokim i niskim napięciem, przeciążeniem, przegrzaniem i zwarcie.






## Łatwy transport

W celu łatwiejszego przemieszczania i ustawiania stabilizatora KEMOT w odpowiednim miejscu, zastosowano w nim cztery mocne kółka. Dzięki nim możesz swobodnie przewozić urządzenie w różne lokalizacje, co zdecydowanie ułatwi obsługę i konserwację.

## Zastosowanie

KEMOT PROavr-10 znajdzie zastosowanie zarówno w warunkach domowych, jak i biurowych. Idealnie sprawdzi się do:

- telewizorów i sprzętu RTV;
- kolumn głośnikowych, miniwież i innych urządzeń audio/video;
- urządzeń AGD jak płyty indukcyjne, mikrofalówki, lodówki i zamrażarki itp.;
- komputerów, monitorów, drukarek i kas fiskalnych oraz innych urządzeń biurowych;
- pieców i pomp CO;
- agregatów prądotwórczych.



## Opis techniczny

Moc znamionowa: 10000 VA  
 Zakres napięcia wejściowego: 225 - 450 V  
 Minimalne napięcie rozruchowe: 225 V  
 Minimalne napięcie wyjściowe: 310 V  
 Zakres napięcia wyjściowego: 400 V  
 Fazy: 1 / 3 fazy  
 Precyzja stabilizacji:  $\pm 3\%$   
 Sprawność: 98%  
 Sterowanie stabilizacją: serwo motor  
 Transformator: C.R.G.O. toroidalny  
 Wskaźnik: wyświetlacz LCD  
 Częstotliwość pracy: 50 / 60 Hz  
 Przetątnik opóźnienia startu: 6 / 180 s  
 Materiał obudowy: stal  
 Temperatura pracy: 0 – 40°C  
 Wilgotność względna: 10 – 102%  
 Temperatura przechowywania: -15oC – 45oC  
 Zabezpieczenia: przed przeciążeniem, zwarcie, zbyt wysokim / niskim napięciem, przegrzaniem  
 Uruchomienie chłodzenia: przy 30% mocy znamionowej  
 Wyłączenie chłodzenia: przy 20% mocy znamionowej  
 Wymiary: 545 x 230 x 397 mm  
 Waga: 31 kg

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W100G100PP
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	30 Kg	31 Kg	65 cm x 33 cm x 58 cm