

Radio CB ALAN 42DS AM/FM DIGITAL SQUELCH



Marka:

ALAN

Kod produktu:

URZ0622

Kod EAN:

8011869200007

Opis techniczny

LAN 42 MULTI jest niewielkich wymiarów przenośnym radiotelefonem CB z możliwością szybkiej adaptacji w samochodzie.

Aktualna wersja pozwala na łatwą zmianę zakresu częstotliwości na jeden z kilku europejskich standardów CB.

Synteza częstotliwości realizowana za pomocą pętli fazowej PLL, a pobór prądu redukuje automatyczny układ oszczędzania baterii.

Duży, wielofunkcyjny, podświetlany wyświetlacz pokazuje informacje o parametrach pracy urządzenia.

Zewnętrzny, opcjonalny mikrofonogłośnik, poprawiający komfort obsługi, może być podłączony do gniazda akcesoryjnego.

W którym zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne zapewniające wyjątkowy komfort użytkownika i wysoką skuteczność łączności.

Q UP/Q DOWN szybka zmiana kanałów co10

Scan automatyczne szukanie rozmowy

Szybki wybór kanału priorytetowego 9 (alarmowego)

DW przycisk umożliwia monitorowanie dwóch kanałów w tym samym czasie

LOCK blokada klawiatury

H/L zmiana mocy nadawczej 4/1 W

Podświetlone elementy sterowania umożliwiają łatwą obsługę radiotelefonu w nocy

Dzięki użyciu materiałów najwyższej jakości, obwodów drukowanych odpornych na wstrząsy, monolitycznych układów scalonych, syntezerze częstotliwości PLL

Midland Alan 42 Plus Multi gwarantuje całe lata bezawaryjnej pracy

DANE TECHNICZNE

OGÓLNE

Zakres częstotliwości: 26.960-27.400 MHz

Ilość kanałów: 40 AM/FM

Rodzaje emisji: A3E (AM),F3E (FM)
Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL
Impedancja anteny: 50 Ohm
Głośnik: 0,5 W/ 8 Ohm
Mikrofon: pojemnościowy
Zasilanie: 7,2-13,2Vdc
Gniazdo antenowe: 50 Ohm, BNC
Wymiary: 30(L) x 140(H) x 70(D)mm
Waga: 190g bez baterii
ODBIORNIK

System odbioru: superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwości
Czułość: 0.5uV (AM), 0.25 (FM) przy 10dB SINAD
Częstotliwości pośrednie: I°IF:10.695 MHz II°IF:455 KHz
Separacja kanałów: 60dB
Tłumienie cz. lustrzanej: 60dB
Moc wyjść. audio @10% THD: 0.5 W @ 8 Ohm
Zniekształcenia audio: 3% @
Pasma przenoszenia: 400 Hz ÷ 2400 Hz
Pobór prądu podczas czuwania: 100mA, 45mA włączony tryb SAVE
NADAJNIK

Moc wyjściowa: 1 lub 4W przełączana AM/FM
Modulacja: AM: 90%, FM:1.8KHz ± 0.2khz
Pasma przenoszenia: 500 Hz ÷ 3 kHz
Maksymalny pobór prądu: 1100mA (Bez modulacji)
WYPOSAŻENIE

W skład kompletu wchodzi:

Radiotelefon z uchwytem za pasek
Krótka antena helikalna (20cm)
Pojemnik na akumulatory z gniazdem do ładowania
Ładowarka sieciowa
Pojemnik na baterie
Adaptor zasilający z wyjściem na antenę zewnętrzną (gniazdo 50 Ohm UHF)
Instrukcja obsługi
CE deklaracja zgodności

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.3 Kg	0.7 Kg	17.2 cm x 7 cm x 23.5 cm