

Radio kuchenne z bluetooth Krüger&Matz KM0817



Krüger&Matz

Marka:
Krüger&Matz

Kod produktu:
KM0817

Kod EAN:
5901890044097

Opis techniczny

----- Główne parametry

Radio: FM
Zakres częstotliwości FM: 87,5-108 MHz
Wyświetlacz LCD
Wbudowana antena

----- Głośniki

Przetworniki: 2x 2,25"
Moc wyjściowa: 2x 0,4 W
Impedancja: 8 Ohm
THD: 0,8%
Pasmo przenoszenia: 40 Hz – 15 kHz
Stosunek S/N: 50 dB

----- Łączność

Bluetooth: 2.1+EDR
Zasięg Bluetooth: do 10 m
Pasmo radiowe Bluetooth: 2402 - 2480 MHz
Maks. moc nadawania Bluetooth: <10 dBm

----- Funkcje

Zegar
Budzik
Minutnik
Automatyczne przyciemnianie wyświetlacza

Podświetlenie wyświetlacza
Pamięć stacji FM: 20
Możliwość montażu pod szafką
Składana podstawka

Zasilanie

Zasilanie sieciowe: 220-240 V; 50 Hz
Zasilanie bateriami: 2x baterie AA (nie dołączone do zestawu; zasilanie bateriami służy tylko do podtrzymania pamięci zegara i alarmu w czasie przerwy w dostawie prądu)
Pobór mocy: 6 W
Pobór mocy w trybie czuwania: <2 W

Parametry fizyczne

Waga: 805 g
Wymiary: 25,5 x 14,5 x 5 cm

W zestawie

Radio
Zestaw montażowy
Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.8 Kg	0.95 Kg	27 cm x 19 cm x 7 cm
kart.	8 szt.	6.1 Kg	7.7 Kg	28.5 cm x 54.5 cm x 21 cm