

Konwerter napięcia KEMOT 1600 W / 2000 VA



KEMOT®

Marka:
Kemot

Kod produktu:
URZ3423

Kod EAN:
5901890046824

Opis



Konwerter napięcia

Chcesz korzystać z zagranicznych urządzeń elektronicznych w Polsce lub zasilać polski sprzęt podczas podróży po Europie? Dwukierunkowy konwerter napięcia o mocy znamionowej 1600 W to wszechstronne rozwiązanie, które bezpiecznie i efektywnie przekształca napięcie zmienne AC-230V do AC-115V oraz odwrotnie. Dzięki temu możesz łatwo i bez problemów używać urządzeń z USA w Polsce, lub zasilać polskie urządzenia w krajach, gdzie napięcie jest inne.

Niezawodna jakość

Solidna obudowa wykonana z metalu oraz nowoczesne podzespoły, w tym transformator toroidalny, zapewniają niezawodność i wysoką sprawność działania. Nasz konwerter łączy funkcjonalność z trwałością, oferując pewność i bezpieczeństwo użytkowania w każdej sytuacji, dzięki temu możesz cieszyć się bezproblemowym użytkowaniem sprzętu w różnych warunkach.



Opis techniczny

Moc znamionowa: 1600 W
2 tryby pracy: 230 V > 115 V / 115 V > 230 V
Napięcie wejściowe: 230 VAC lub 115 VAC
Napięcie wyjściowe: 115 VAC +/-10% lub 230 VAC +/-10%
Kształt napięcia wyjściowego/wejściowego: sinusoida
Napięcie wyjściowe: jedna faza
Efektywność wyjściowa: >= 80%
Funkcja miękkiego startu
Czas opóźnienia: =< 1 s
Transformator: toroidalny
3 gniazda wyjściowe: amerykańskie, niemieckie, francuskie (polskie)
Zabezpieczenia: przed przeciążeniem, zwarcieniem, przegrzaniem
Temperatura pracy: 0-40°C
Temperatura przechowywania: 15-45°C
Wilgotność powietrza: 10-90%
Waga: 6,5 kg

Wymiary: 24 x 17 x 15 cm

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W010G010-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	6 Kg	6 Kg	22 cm x 29 cm x 19 cm
kart.	4 szt.	28 Kg	30 Kg	30 cm x 46 cm x 38.5 cm
paleta	64 szt.	480 Kg	500 Kg	80 cm x 120 cm x 200 cm