

Konwerter OPTICUM UNICABLE SCR/2LEGACY ROBUST 4UB

**Marka:**

Inne

Producent:

AX TECHNOLOGY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Kod produktu:

URZ0631

Kod EAN:

5901912285484

Opis techniczny

Konwerter Opticum UNICABLE Red Robust SCR 2 LEGACY

Funkcja UNICABLE polega na wykorzystaniu do transmisji sygnału 4 częstotliwości:

- Odbiornik 1 - 1210 MHz
- Odbiornik 2 - 1420 MHz
- Odbiornik 3 - 1680 MHz
- Odbiornik 4 - 2040 MHz.

Jedno wyjście konwertera UNICABLE (SCR) w kolorze złotym pozwala na poprowadzenie sygnału jednym kablem do max. 4 odbiorników cyfrowych z sygnałem SCR lub UNICABLE. Dwa wyjścia konwertera w kolorze srebrnym pozwalają na podłączenie trzech tradycyjnych odbiorników cyfrowych.

Parametry techniczne:

- Dolne pasmo wejściowe: 10,7-11,7 GHz
- Oscylator dolny: 9,75 GHz
- Górne pasmo wejściowe; 11,7-12,75 GHz
- Oscylator górny: 10,6 GHz
- Wyjście IF kanał 1 (SCR): 1210 MHz
- Wyjście IF kanał 2 (SCR): 1420 MHz
- Wyjście IF kanał 3 (SCR): 1680 MHz
- Wyjście IF kanał 4 (SCR): 2040 MHz
- Wzmocnienie: pow. 57 dB
- Ilość wyjść full band: 2
- Współczynnik szumów: 0,1 dB
- Pobór prądu: 300 mA
- Średnica uchwytu: 40 mm
- Temperatura pracy: - 40°C + 65°C

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.228 Kg	0.269 Kg	11.5 cm x 14.5 cm x 5.8 cm