

Czujnik dymu z wbudowaną baterią FireAngel FA6120-INT



Marka:
Inne

Kod produktu:
FA6120-INT

Kod EAN:
816317006402

Opis techniczny

----- DANE TECHNICZNE -----

Zasilanie: 10-letnia wbudowana bateria litowa na cały okres użytkowania

Sensor: Optyczny

Głośność alarmu: 85 dB(A) przy 3 m (minimum)

Sposób montażu: Ściana/Sufit

Temperatura pracy: +4°C do +38°C

Wilgotność pracy: Do 90% RH (bez kondensacji)

Temperatura magazynowania: -20°C do +60°C

Wilgotność magazynowania: Do 93% RH (bez kondensacji)

Gwarancja: 5 lat

Certyfikaty: EN 14604:2005+AC:2008

Pojazdy rekreacyjne: Tak

Waga: 138 g

Wymiary: 118,1 mm (średnica) x 31,5 mm (głębokość)

----- OPIS -----

Certyfikowany czujnik dymu do ochrony przed pożarem

Zaawansowany sensor optyczny

Funkcja cichego testu obsługuje dyskretne testowanie przy niższej głośności w porównaniu do standardowych alarmów

Sleep Easy – wyciszenie alarmu niskiego poziomu baterii na 8 godzin

Redukuje uciążliwe alarmy powstające, np. podczas gotowania

Ostrzeżenie o niskim stanie baterii

Nadaje się do pojazdów rekreacyjnych, typu kampery

Łatwy montaż i obsługa

Zasilany poprzez wbudowaną baterię litową, której nie trzeba wymieniać ani ładować przez cały okres użytkowania

10 lat żywotności i 5 lat gwarancji

Czujnik dymu FA6120 to najwyższej klasy urządzenie, którego celem jest ochrona przed niebezpieczeństwem pożaru. Zaawansowany sensor optyczny pozwala na szybkie wykrywanie obecności dymu w otoczeniu. W momencie wykrycia zagrożenia

czujnik powiadomi użytkownika wyraźną sygnalizacją optyczną oraz głośnym alarmem dźwiękowym o natężeniu 85 dB. Czujnik dymu FA6120 jest zasilany przez baterię litową, która nie wymaga ładowania, ani wymiany przez cały okres użytkowania. Wbudowany system autokontroli na bieżąco sprawdza poprawność działania detektora i w razie konieczności poinformuje o nieprawidłowej pracy. Urządzenie posiada przycisk TEST/RESET – służący do kontroli i obsługi urządzenia. Detektor FireAngel FA6120 jest łatwy w montażu oraz bardzo prosty w obsłudze. Wystarczy przymocować go do sufitu w takich pomieszczeniach jak korytarz, salon, jadalnia czy sypialnia itp. Najwyższą jakość urządzenia potwierdza certyfikat zgodności z normą EN14604:2005 + AC:2008. Czujnik posiada 10-letnią żywotność i 5-letni okres gwarancji.

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3
GabarytMAX	4

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.16 Kg	0.257 Kg	12.6 cm x 13.8 cm x 5 cm