

Przetąacznik VSP-301 (2xREC/1xLNB)



Marka:

Inne

Kod produktu:

URZ0538

Kod EAN:

5901436739425

Opis techniczny

Przetąacznik satelitalny przłączany napięciem 0V-12V; 1konwerter - 2tunery
VSP-301 zapewnia niskie tłumienie sygnału z konwertera oraz przłączanie napięcia zasilającego konwerter pomiędzy dwoma tunerami.

- częstotliwość pracy: 950-2300MHz
- tłumienie sygnału tunera aktywnego: max.1dB
- tłumienie sygnału tunera nieaktywnego: max.28dB
- max.prąd zasilania konwertera: 500mA
- zabezpieczenie przeciwzwarciove: tak
- napięcie przłączające: 0V- tuner1, 12V- tuner2

Przetąacznik stosuje się w celu podłączenia dwóch tunerów satelitalnych do jednego konwertera. W danej chwili może pracować tylko jeden tuner, sygnał docierający do nieaktywnego tunera jest stłumiony. Do sterowania pracą przetąacznika służy napięcie 12V pojawiające się na 8-mej nóżce gniazda euro-TV tunera satelitalnego podczas gdy pozostaje on włączony. Wyłączenie tunera spowoduje zanik tego napięcia i przetączenie konwertera.

Specyfikacja

| Jednostka miary | Ilość | Waga netto | Waga brutto | Szer. x Dł. x Wys. |
|-----------------|--------|------------|-------------|--------------------|
| szt. | 1 szt. | 0.068 Kg | 0.078 Kg | |