

Sumator AX SWE 40-01



Marka:

Inne

Producent:

OSTROWSKI SP.Z O.O.

Kod produktu:

URZ0548

Kod EAN:

7611682290042

Opis techniczny

Zwrotnica SWE 40-01 umożliwia łączenie sygnałów telewizji naziemnej (wejście ter -częstotliwości w zakresie 47-860MHz) z czterema sygnałami sat (częstotliwości w zakresie 950-2150 MHz z dwóch polaryzacji) i przesyłanie ich do 4 niezależnych pkt odbioru;
do rozdzielenia tak zsumowanego sygnału na radiowy telewizyjny i satelitarny potrzebne są cztery gniazda typu GARSAT);

Dane techniczne:

model: Axing SWE40-01;

zakres częstotliwości dla wej.RTV: 47-862 MHz;

zakres częstotliwości dla wej.Sat: 950-2250MHz;

tłumienie przejścia RTV 8dB;

tłumienie przejścia Sat 2dB;

wejścia/wyjścia - gniazda typu F;

element bierny nie wymagający zasilania;

do zastosowania wewnętrznego;

wymiary: 138x127x48mm;

rozstaw otworów mocujących: 120mm (poziomo) i 110mm (pionowo);

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-2

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
-----------------	-------	------------	-------------	--------------------

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.225 Kg	2.45 Kg	9 cm x 15 cm x 2 cm