

## Reflektor Led rebel 30W (42x2835 SMD), 6500K, 230V



**Marka:**

Rebel

**Producent:**

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

**Kod produktu:**

URZ3482-2

**Kod EAN:**

5901890071659

### Opis

#### Reflektor Led rebel 30W (42x2835 SMD), 6500K, 230V

Reflektor LED Rebel o mocy 30 W jest wyposażony w 42 diody typu 2835 SMD, które emitują intensywne, zimne białe światło o temperaturze barwowej 6500 K. Dzięki strumieniowi świetlnemu wynoszącemu do 2400 lumenów oraz wysokiej efektywności świetlnej 80 lm/W, reflektor doskonale oświetla szerokie obszary z kątem świecenia 120°.



### **Energooszczędność i długa żywotność**

Reflektor charakteryzuje się współczynnikiem mocy 0,9, co sprawia, że jest energooszczędny i ekonomiczny w użytkowaniu. Długa żywotność do 20 000 godzin zapewnia niezawodne działanie przez wiele lat, minimalizując potrzebę częstych wymian.

### **Odporność na warunki zewnętrzne**

Dzięki klasie ochronności I oraz stopniowi ochrony IP65, reflektor jest odporny na pył i wodę, co czyni go idealnym do użytku zewnętrznego. Jest przystosowany do pracy w szerokim zakresie temperatur od -20°C do +40°C, co gwarantuje niezawodne działanie w różnych warunkach atmosferycznych.



**Rebel**  
MODEL: URZ3482  
Power supply:  
220-240 V; 50/60 Hz  
Made in China for LECHPOL ELECTRONICS  
Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwołńska 1, 08-400 Miętno.



## Opis techniczny

Źródło światła: 42 szt. 2835 SMD  
Moc: 30 W  
Temperatura barwowa: 6500 K  
Strumień świetlny: do 2400 lm  
Efektywność: 80 lm/W  
Współczynnik mocy: 0,9  
Kąt świecenia: 120°  
CRI: > 80  
Klasa ochronności: I  
Stopień ochrony: IP65  
Temperatura pracy: -20°C - +40°C  
Żywotność: 20 000 godz.  
Zasilanie: 220-240 V; 50/60 Hz  
Wymiary: 170x150x30 mm

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-2

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.384 Kg	0.445 Kg	4 cm x 17 cm x 18.5 cm
kart.	20 szt.	9.6 Kg	10.2 Kg	35 cm x 41.5 cm x 20.5 cm