

# Zasilacz awaryjny KEMOT PROsinus-2000/24 przetwornica z czystym przebiegiem sinusoidalnym i funkcją ładowania 24V 230V 2000VA/1400W - kolor czarny



## KEMOT®

Marka:  
Kemot

Kod produktu:  
URZ3428B

Kod EAN:  
5901890074469

## Opis techniczny

Moc znamionowa: 1400 W  
Rodzaj baterii: 24 V DC  
Maksymalne napięcie akumulatora: 30 V DC  
Zakres napięcia wejściowego: 190 - 260 V AC  
Częstotliwość wejściowa: 45 - 60 Hz  
Zakres napięcia wyjściowego: 230 V AC +/-5% / Inwerter: 230 VAC +/-3%  
Częstotliwość wyjściowa: 50/60 Hz +/-0,5 Hz  
Kształt napięcia wyjściowego: Czysta sinusoida  
Efektywność wyjściowa: >= 85% (DC na AC)  
Prąd ładowania akumulatora: 10 A / 15 A  
Pojemność akumulatora: 50-300 Ah (sugerowana: 100 Ah)  
Szacunkowy czas ładowania: 4-14 godz (zależny od pojemności akumulatora)  
Czas przełączenia: =< 4 ms  
Zabezpieczenia: Przed przeciążeniem, zwarciem, zbyt wysokim lub zbyt niskim napięciem  
Dopuszczalna temperatura pracy: 0 - 40°C  
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10 - 90%

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W015G015-A

<b>Jednostka miary</b>	<b>Ilość</b>	<b>Waga netto</b>	<b>Waga brutto</b>	<b>Szer. x Dł. x Wys.</b>
szt.	1 szt.	9.8 Kg	11.8 Kg	29 cm x 41 cm x 32 cm