

# Termostat z gniazdem 230V E6185



**Marka:**  
Eurokomp

**Producent:**  
EUROKOMP BOGDAN  
SOBIERAŃSKI

**Kod produktu:**  
URZ4055

**Kod EAN:**  
5903933692357

## Opis techniczny

Termostat temperatury 230V + sonda

? Wielofunkcyjny termostat - cyfrowy regulator temperatury gniazdko z przełącznik czasowy, sonda czujnika ogrzewanie chłodzenie 16A 230V 110V

? Termostat jest małych rozmiarów, który należy wpiąć do gniazdka, możemy automatycznie sterować chłodzeniem i ogrzewaniem.

? Posiada czytelny wyświetlacz LED oraz wodoszczelny czujnik temperatury z przewodem o długości 150cm.

? Urządzenie możemy zastosować w lodówkach, piecach, pompach, basenach, wędzarniach, wszędzie tam gdzie potrzeba jest sterować temperaturą.

? Funkcje miernika:

? Zewnętrzny czujnik temperatury może wykryć temperaturę

? Ustaw temperaturę rozpoczęcia i zatrzymania

? Czas cyklu, czas rozpoczęcia i zatrzymania, przełącznik czasowy

? Szeroko stosowany w inteligentnej kontroli, takiej jak ogrzewanie węglowe, szklarnia itp.

? Dane techniczne:

Napięcie 110V ~ 230V AC 50Hz/60Hz

Maksymalne obciążenie 16A(2) 3680W.u

Zakres temperatury -40 ~ 120 °c

Dokładność +/- 1%

Dokładność pomiaru czasu maks. 10 minut

Zakres temperatury -40 ~ 120 °c

Otwarty obwód (lub mniej niż -40 ° c), pierwszy rząd ekranu miga "1", -40 ~ -45 ° c, wyświetlacz -40 ° c

Zwarcie (lub więcej niż 120 ° c), pierwszy rząd ekranu miga display "E2", 121-129 ° c wyświetlacz 120 ° c

Niższa niż -10 ° c lub wyższa niż 100 ° c, nie wyświetli wartości za kropką dziesiętną

Tryb chłodzenia, temperatura początkowa > temperatura zatrzymania

Tryb ogrzewania, temperatura początkowa

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3
GabarytMAX	10

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.19 Kg	0.198 Kg	8.4 cm x 14.5 cm x 6.5 cm