

# Konwerter Quattro Inverto PREMIUM



**Marka:**

Inne

**Producent:**

Inverto

**Kod produktu:**

URZ0757

**Kod EAN:**

5453001045795

## Opis techniczny

Konwerter Quattro posiadający cztery wyjścia, konwerter ten nadaje się tylko do instalacji opartej o multiswitch. Nie można podłączyć bezpośrednio odbiorników do tego typu konwertera.

Dolne pasmo - wejście: 10,7-12,75 GHz

Dolne pasmo - wyjście: 950-1950MHz

Oscylator dolny: 9,75GHz

Oscylator górny: 10,6GHz

Szumy własne: 0,2 dB (0,7 dB max)

Dryft temperaturowy oscylatora: +/-3MHz max

Szum fazowy: +/-3MHz max

Wzmocnienie: 55dB min

Zafalowanie charakterystyki wzmocnienia: +/-0,6dB/26MHz

Sterowanie polaryzacja V: 11.0~14.0 V

Sterowanie polaryzacja H: 16.0~20.0 V

Sterowanie pasmem dolnym: 0kHz

Sterowanie pasmem górnym: 22kHz +/-4kHz, 0,4~0,8 Vpp

VSWR: 2.5:1

Separacja pomiędzy polaryzacjami: 22dB min

Pobór prądu: 120 mA max @11~20V

Impedancja wyjściowa: 75Ohm

Temperatura pracy: -30°C~60°C

Średnica szyjki: 40mm

Długość szyjki: 50mm

Złącze: F

Waga konwertera: 221 g

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-2

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.3 Kg	0.36 Kg	11.5 cm x 20 cm x 6.5 cm