

Radio CB MIDLAND M-ZERO AM MULTI



Marka:
Midland

Kod produktu:
URZ0781

Kod EAN:
8011869196928

Opis techniczny

OGÓLNE

Liczba kanałów: 40 AM
Zakres częstotliwości: 26,960 – 27,405 MHz
Typ modulacji: AM
Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL
Temperatura pracy: -10°C - 55°C
Zasilanie: DC 13,8 V ±15%
Gniazdo antenowe: 50 Ohm, PL-259
Wymiary zewnętrzne: 110 x 45 x 140 mm
Waga: 0,65 kg

ODBIORNIK

System odbioru: superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwości
Czułość: lepsza niż 1 µV dla 20 dB SINAD
Częstotliwości pośrednie: 10,695 MHz i 455 kHz
Separacja kanałów: 60 dB dla 10 kHz; 70 dB dla 20 kHz
Tłumienie częstotliwości lustrzanej: 45 dB
Moc wyjściowa audio: 4,5 W, 8 Ohm
Częstotliwości audio (6 dB): 450 – 2500 MHz
Zniekształcenia akustyczne: <8% przy 1 KHz
Pobór prądu przy odbiorze: 250 mA

NADAJNIK

Moc wyjściowa: 4 W
Modulacja: AM: 85% do 95%
Pasma przenoszenia: 500 Hz ÷ 3 kHz
Impedancja wyjściowa: 50 Ohm

Pobór prądu: do 2 A

WYPOSAŻENIE

Radiotelefon z kablem zasilającym zakończony wtykiem do zapalniczki
Elektretowym mikrofonem z przedwzmacniaczem
Uchwyt mikrofonu
Uchwyt do mocowania radia
Śruby mocujące radio i uchwyt
Instrukcja obsługi
EC deklaracja zgodności

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.775 Kg	0.995 Kg	23.5 cm x 7 cm x 21.5 cm