

Radio CB Midland M-20 AM/FM multi



Marka:
Inne

Kod produktu:
URZ0862

Kod EAN:
8011869197499

Opis techniczny

OGÓLNE

Liczba kanałów: 40 AM/FM
Zakres częstotliwości: 26,960 - 27,400 MHz
Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL
Temperatura pracy: -10°C - 55°C
Zasilanie: DC 12,6 V \pm 10%
Gniazdo antenowe: 50 Ohm, PL-259
Wymiary zewnętrzne: 125 x 35 x 195 mm
Waga: 0,8 kg

ODBIORNIK

System odbioru: superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwości
Czułość: 1 μ V przy 20 dB SINAD w AM/FM
Częstotliwości pośrednie: 10,695 MHz i 455 KHz
Separacja kanałów: 65 dB
Tłumienie częstotliwości lustrzanej: 65 dB
Moc wyjściowa audio: 2,0 W, 8 Ohm
Zniekształcenia akustyczne: <8% przy 1 KHz
Pobór prądu przy odbiorze: 250 mA

NADAJNIK

Moc wyjściowa: 4 W
Modulacja: AM: 90% \pm 10%, FM: 2 KHz
Pasma przenoszenia: 500 Hz \div 3 kHz
Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
Pobór prądu: 1600 mA bez modulacji

WYPOSAŻENIE

Radiotelefon z odłączalnym kablem zasilającym prądu stałego
Elektretowy mikrofon
Uchwyt mikrofonu
Uchwyt do mocowania radia
Śruby mocujące radio i uchwyt
Instrukcja obsługi
EC deklaracja zgodności

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	1.2 Kg	1.395 Kg	25 cm x 5.5 cm x 26.5 cm