

# Radio CB Midland M-20 AM/FM multi



**Marka:**  
Inne

**Kod produktu:**  
URZ0862

**Kod EAN:**  
8011869197499

## Opis techniczny

### OGÓLNE

Liczba kanałów: 40 AM/FM  
Zakres częstotliwości: 26,960 - 27,400 MHz  
Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL  
Temperatura pracy: -10°C - 55°C  
Zasilanie: DC 12,6 V  $\pm$ 10%  
Gniazdo antenowe: 50 Ohm, PL-259  
Wymiary zewnętrzne: 125 x 35 x 195 mm  
Waga: 0,8 kg

### ODBIORNIK

System odbioru: superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwości  
Czułość: 1 $\mu$ V przy 20 dB SINAD w AM/FM  
Częstotliwości pośrednie: 10,695 MHz i 455 KHz  
Separacja kanałów: 65 dB  
Tłumienie częstotliwości lustrzanej: 65 dB  
Moc wyjściowa audio: 2,0 W, 8 Ohm  
Zniekształcenia akustyczne: <8% przy 1 KHz  
Pobór prądu przy odbiorze: 250 mA

### NADAJNIK

Moc wyjściowa: 4 W  
Modulacja: AM: 90%  $\pm$ 10%, FM: 2 KHz  
Pasma przenoszenia: 500 Hz  $\div$  3 kHz  
Impedancja wyjściowa: 50 Ohm  
Pobór prądu: 1600 mA bez modulacji

-----  
WYPOSAŻENIE  
-----

Radiotelefon z odłączalnym kablem zasilającym prądu stałego  
Elektretowy mikrofon  
Uchwyt mikrofonu  
Uchwyt do mocowania radia  
Śruby mocujące radio i uchwyt  
Instrukcja obsługi  
EC deklaracja zgodności

## Specyfikacja

---

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	1.2 Kg	1.395 Kg	25 cm x 5.5 cm x 26.5 cm