

Radio internetowe Krüger&Matz KM0816



Krüger&Matz

Marka:
Krüger&Matz

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
KM0816

Kod EAN:
5901890035637

Opis





Stacje z całego świata

Przełam rutynę i zmień stację radiową na jedną z tysięcy, które oferuje Ci radio internetowe Krüger&Matz KM 816. Niezależnie od tego jak bardzo niszowego gatunku muzyki słuchasz, bez wątplenia znajdziesz to, czego szukasz! Dodatkowo masz zawsze pod ręką najświeższe informacje finansowe.

Działaj bezprzewodowo

Podłącz radio KM 816 do domowej sieci Wi-Fi i korzystaj bogactwa muzyki, jakie oferują stacje internetowe na całym świecie! Dodatkowo funkcja DLNA sprawia, że za pośrednictwem serwera UPnP masz też opcję bezprzewodowego odtwarzania muzyki prosto z komputera.



Radio FM i DAB+

Masz swoją ulubioną stację radiową, bez której nie potrafisz zacząć dnia? Bez problemu wyszukasz ją wśród dostępnych stacji FM. Dodatkowo KM 816 daje Ci możliwość odbierania radia cyfrowego DAB+, które zapewni jeszcze lepszą jakość dźwięku.

Odtwarzaj swoją playlistę

Masz ochotę posłuchać ulubionej playlisty zapisanej w telefonie lub odtwarzaczu MP3. Połącz urządzenia za pośrednictwem gniazda AUX lub poprzez Bluetooth i korzystaj z mocy głośników radia internetowego KM 816. O





Muzyczna pobudka

Radio internetowe KM 816 w kolorze fortepianowej czerni, będzie doskonale prezentować się zarówno w kuchni, jak też w sypialni. Pozwól, by pobudkę umilały dźwięki francuskich ballad, jazzu, rock'n'rolla bądź innej muzyki z Twoich ulubionych stacji radiowych.

Aplikacja AirMusic Control

Do sterowania funkcjami radia możesz wykorzystać pilota lub też pobrać dedykowaną aplikację AirMusic Control dostępną w App Store lub Google Play. Daje Ci ona możliwość łatwej i komfortowej obsługi Menu urządzenia, ustawiania zdjęcia na ekranie startowym, nagrywania wiadomości głosowych oraz wiele innych przydatnych funkcji.



Opis techniczny

----- Główne parametry -----

Radio: FM / DAB+ / Internetowe
Zakres częstotliwości FM: 87,5-108 MHz
Zakres częstotliwości DAB+: (pasmo III) 174,928-239,200 MHz
Funkcja RDS: tak
Około 27 000 stacji internetowych
Wyświetlacz: 2,4", kolorowy
Odtwarzanie muzyki z komputera
Obsługiwane formaty: WAV, WMA, FLAC, MP3, AAC, AAC+

----- Głośniki -----

Przetworniki: 2x 3"
Moc wyjściowa: 2x 5 W
Impedancja: 8 Ohm
THD: 10%
Pasma przenoszenia: 40 Hz – 20 kHz
Czułość: 83 dB / 1 W (1 m)
Stosunek S/N: 70 dB

----- Łączność -----

Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Bluetooth: 2.1+EDR
Zasięg Bluetooth: do 10 m
Pasma radiowe Bluetooth: 2402 - 2480 MHz
Maks. moc nadawania Bluetooth: < 1,98 dBm
UPnP/DLNA: tak
Kompatybilność aplikacji: Android 4.3 i wyższe, iOS8 i wyższe

Wejścia/wyjścia

Wejście AUX
Gniazdo słuchawkowe
Gniazdo anteny DAB
Gniazdo zasilacza

Funkcje

Zegar
Podwójny budzik
Informacje finansowe
Minutnik
Automatyczne wyłączenie
Pamięć ulubionych stacji FM: 90
Pamięć ulubionych stacji DAB+: 90
Pamięć ulubionych stacji radia internetowego: 250

Zasilanie

Zasilacz sieciowy:
- Wejście: 220-240 V; 50/60 Hz
- Wyjście: 12 V; 1,67 A
Pilot zdalnego sterowania: 2x bateria AAA
Pobór mocy: 20 W
Pobór mocy w trybie czuwania: < 1 W

Parametry fizyczne

Wymiary: 247x144x120 mm
Waga: 1,735 kg

W zestawie

Radio
Pilot zdalnego sterowania
Zasilacz sieciowy

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	1.7 Kg	2.3 Kg	34.5 cm x 20.5 cm x 19 cm
kart.	6 szt.	10.7 Kg	14.3 Kg	36 cm x 43 cm x 58 cm