

Radio internetowe Krüger&Matz KM0816



Krüger&Matz

Marka:
Krüger&Matz

Kod produktu:
KM0816

Kod EAN:
5901890035637

Opis





Stacje z całego świata

Przełam rutynę i zmień stację radiową na jedną z tysięcy, które oferuje Ci radio internetowe Krüger&Matz KM 816. Niezależnie od tego jak bardzo niszowego gatunku muzyki słuchasz, bez wątpienia znajdziesz to, czego szukasz! Dodatkowo masz zawsze pod ręką najświeższe informacje pogodowe oraz finansowe. **Stacje z całego świata**

Działaj bezprzewodowo

Podłącz radio KM 816 do domowej sieci Wi-Fi i korzystaj bogactwa muzyki, jakie oferują stacje internetowe na całym świecie! Dodatkowo funkcja DLNA sprawia, że za pośrednictwem serwera UPnP masz też opcję bezprzewodowego odtwarzania muzyki prosto z komputera. **Działaj bezprzewodowo**



Radio FM i DAB+

Masz swoją ulubioną stację radiową, bez której nie potrafisz zacząć dnia? Bez problemu wyszukasz ją wśród dostępnych stacji FM. Dodatkowo KM 816 daje Ci możliwość odbierania radia cyfrowego DAB+, które zapewni jeszcze lepszą jakość dźwięku. **Radio FM i DAB+**

Odtwarzaj swoją playlistę

Masz ochotę posłuchać ulubionej playlisty zapisanej w telefonie lub odtwarzaczu MP3. Połącz urządzenia za pośrednictwem gniazda AUX lub poprzez Bluetooth i korzystaj z mocy głośników radia internetowego KM 816. **Odtwarzaj swoją playlistę**





Muzyczna pobudka

Radio internetowe KM 816 w kolorze fortepianowej czerni, będzie doskonale prezentować się zarówno w kuchni, jak też w sypialni. Pozwól, by pobudkę umilały dźwięki francuskich ballad, jazzu, rock'n'rolla bądź innej muzyki z Twoich ulubionych stacji radiowych. **Muzyczna pobudka**

Aplikacja AirMusic Control

Do sterowania funkcjami radia możesz wykorzystać pilota lub też pobrać dedykowaną aplikację AirMusic Control dostępną w App Store lub Google Play. Daje Ci ona możliwość łatwej i komfortowej obsługi Menu urządzenia, ustawiania zdjęcia na ekranie startowym, nagrywania wiadomości głosowych oraz wiele innych przydatnych funkcji.



Opis techniczny

Główne parametry

Radio: FM / DAB+ / Internetowe
Zakres częstotliwości FM: 87,5-108 MHz
Zakres częstotliwości DAB+: (pasmo III) 174,928-239,200 MHz
Funkcja RDS: tak
Około 27 000 stacji internetowych
Wyświetlacz: 2,4", kolorowy
Odtwarzanie muzyki z komputera
Obsługiwane formaty: WAV, WMA, FLAC, MP3, AAC, AAC+

Głośniki

Przetworniki: 2x 3"
Moc wyjściowa: 2x 5 W
Impedancja: 8 Ohm
THD: 10%
Pasmo przenoszenia: 40 Hz – 20 kHz
Czułość: 83 dB / 1 W (1 m)
Stosunek S/N: 70 dB

Łączność

Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Bluetooth: 2.1+EDR
Zasięg Bluetooth: do 10 m
Pasmo radiowe Bluetooth: 2402 - 2480 MHz
Maks. moc nadawania Bluetooth: < 1,98 dBm
UPnP/DLNA: tak
Kompatybilność aplikacji: Android 4.3 i wyższe, iOS8 i wyższe

Wejścia/wyjścia

Wejście AUX

Gniazdo słuchawkowe

Gniazdo anteny DAB

Gniazdo zasilacza

Funkcje

Zegar

Podwójny budzik

Stacja pogodowa

Informacje finansowe

Minutnik

Automatyczne wyłączenie

Pamięć ulubionych stacji FM: 90

Pamięć ulubionych stacji DAB+: 90

Pamięć ulubionych stacji radia internetowego: 250

Zasilanie

Zasilacz sieciowy:

- Wejście: 220-240 V; 50/60 Hz

- Wyjście: 12 V; 1,67 A

Pilot zdalnego sterowania: 2x bateria AAA

Pobór mocy: 20 W

Pobór mocy w trybie czuwania: < 1 W

Parametry fizyczne

Wymiary: 247x144x120 mm

Waga: 1,735 kg

W zestawie

Radio

Pilot zdalnego sterowania

Zasilacz sieciowy

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	1.7 Kg	2.3 Kg	34.5 cm x 20.5 cm x 19 cm
kart.	6 szt.	10.7 Kg	14.3 Kg	36 cm x 43 cm x 58 cm