

Konwerter Quad INVERTO Home Pro



Marka:
Inverto

Producent:
FTA Communication
Technologies S.a r.l.

Kod produktu:
URZ0976

Kod EAN:
5453002613320

Opis techniczny

Dolne pasmo - wejście: 10,7-12,75 GHz
Dolne pasmo - wyjście: 950-1950MHz
Oscylator dolny: 9,75GHz
Górne pasmo -wejście: 11,7-12,75GHz
Górne pasmo -wyjście: 1100-2150MHz
Oscylator Górny: 10,6GHz
Szumy własne: 0,3 dB (0,7 dB max)
Dryft temperaturowy oscylatora: +/-3MHz max
Szum fazowy: +/-3MHz max
Wzmocnienie: 55dB min
Zafalowanie charakterystyki wzmocnienia: +/-0,75dB/27MHz
Sterowanie polaryzacja V: 11.0~14.0 V
Sterowanie polaryzacja H: 16.0~20.0 V
Sterowanie pasmem dolnym: 0kHz
Sterowanie pasmem górnym: 22kHz +/-4kHz, 0,4~0,8 Vpp
VSWR: 2.5:1
Separacja pomiędzy polaryzacjami: 22dB min
Pobór prądu: 120 mA max @11~20V
Impedancja wyjściowa: 75Ohm
Temperatura pracy: -30°C~60°C
Średnica szyjki: 40mm
Długość szyjki: 50mm
Złącze: F
Waga konwertera: 224 g

Specyfikacja

Dane logistyczne

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.215 Kg	0.27 Kg	9 cm x 15.5 cm x 8 cm