

Miernik uniwersalny REBEL RB-55



Marka:
Rebel

Kod produktu:
MIE-RB-55

Kod EAN:
5901890059022

Opis



Miernik uniwersalny REBEL RB-55

Miernik uniwersalny REBEL RB-55 to precyzyjne narzędzie pomiarowe, które sprawdzi się zarówno w zastosowaniach domowych, jak i profesjonalnych. Dzięki szerokiemu zakresowi funkcji i pomiarów, umożliwia dokładną analizę parametrów elektrycznych oraz diagnostykę urządzeń.



Wszelchstronność Pomiarów

Miernik REBEL RB-55 oferuje szerokie zakresy pomiarowe, umożliwiające precyzyjne pomiary napięcia stałego (DC) od 200 mV do 1000 V oraz napięcia zmiennego (AC) w zakresie od 200 mV do 750 V. Możliwość pomiaru natężenia prądu, zarówno stałego, jak i zmiennego, do 20 A pozwala na diagnostykę różnorodnych instalacji elektrycznych i urządzeń. Miernik mierzy również rezystancję

do 200 MOhm oraz pojemność kondensatorów do 200 μ F, co czyni go idealnym narzędziem do szerokiego spektrum zastosowań.

Funkcjonalny i Praktyczny

Miernik wyposażony jest w funkcje testowania diod i tranzystorów hFE, co ułatwia diagnostykę układów elektronicznych. Funkcja sprawdzania ciągłości obwodu pozwala szybko zidentyfikować przerwy w przewodach lub połączeniach, co jest niezwykle pomocne podczas prac instalacyjnych. Opcja zamrożenia ostatniego wskazania umożliwia łatwe odczytywanie wyników, nawet w trudnych warunkach pracy.



Ergonomia i Łatwość Obsługi

REBEL RB-55 charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami (190 x 90 x 31 mm) i wagą 272 g, co sprawia, że jest poręczny i wygodny w użytkowaniu. Rozkładana podstawka pozwala na stabilne ustawienie miernika w czasie pracy, a duży wyświetlacz o rozmiarze 60 x 31 mm zapewnia czytelne odczyty. Miernik zasilany jest standardową baterią 9 V, co gwarantuje długi czas pracy.



Niezawodność i Bezpieczeństwo

Urządzenie działa w temperaturach od 0°C do 40°C przy wilgotności poniżej 80%, co zapewnia jego niezawodność w różnych warunkach środowiskowych. Wskaźnik niskiego poziomu baterii informuje użytkownika o konieczności jej wymiany, zapewniając nieprzerwaną gotowość do pracy.

Zawartość Zestawu

W komplecie z miernikiem uniwersalnym REBEL RB-55 znajdują się przewody pomiarowe oraz instrukcja obsługi, co pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie pracy z urządzeniem.



Opis techniczny

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie DC: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V

Napięcie AC: 200mV, 2 V, 20 V, 200 V, 750 V

Natężenie prądu DC: 2 mA, 20 mA, 200 mA, 20 A

Natężenie prądu AC: 2 mA, 20 mA, 200 mA, 20 A

Rezystancja: 200 Ohm, 2 kOhm, 20 kOhm, 200 kOhm, 2 MOhm, 20 MOhm, 200 MOhm

Pojemność: 20 nF, 200 nF, 2 μF, 20 μF, 200 μF

Test diod

Test tranzystorów hFE

Sprawdzanie ciągłości obwodu

CECHY OGÓLNE

Ręczna zmiana zakresów pomiarowych

Rozkładana podstawka

Zamrożenie ostatniego wskazania

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Polaryzacja: automatyczna

Częstotliwość próbkowania: 2 razy na sekundę

Maksymalny odczyt: 1999

Rozmiar wyświetlacza: 60 x 31 mm

Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C przy wilgotności <80%

Temperatura przechowywania: -10°C ~ 50°C przy wilgotności <85%

Zasilanie: bateria 9 V

Wymiary: 190 x 90 x 31 mm

Waga: 272 g

W zestawie: miernik, przewody pomiarowe, instrukcja

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-2

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.31 Kg	0.393 Kg	14 cm x 21 cm x 5 cm
kart.	40 szt.	15.5 Kg	16.5 Kg	29.5 cm x 50 cm x 44 cm