

## Antena pokojowa do cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T2 Cabletech

---



**Marka:**  
Cabletech

**Producent:**  
LECHPOL ELECTRONICS  
LESZEK Spółka  
komandytowa

**Kod produktu:**  
ANT0690

**Kod EAN:**  
5901890060363

**Opis**

---



## **Antena pokojowa Cabletech do cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T2**

Antena wewnętrzna Cabletech zapewnia idealny odbiór sygnału telewizji cyfrowej DVB-T2 oraz analogowego w zakresie VHF i UHF. Obsługa pasma VHF sprawia, że antena Cabletech umożliwia odbiór kanałów naziemnej telewizji cyfrowej, umieszczonych na multipleksie MUX 8. Zastosowany w tym modelu filtr LTE niweluje zakłócenia sieci LTE, które wpływają na jakość sygnału telewizji naziemnej.

## **Wszechstronność urządzenia**

Model ANT0690 umożliwia nie tylko odbiór telewizji, ale także cyfrowego radia DAB. W celu uzyskania najlepszego odbioru sygnału, antena pokojowa Cabletech została przystosowana zarówno do poziomej, jak również pionowej pracy.

## Wpasuje się w każde wnętrze

Minimalistyczna i jednocześnie stylowa konstrukcja anteny sprawia, że urządzenie nie zaburzy estetyki wnętrza. Wręcz przeciwnie, czarny kolor urządzenia sprawia, że antena będzie się doskonale prezentowała w zarówno w salonie, kuchni jak też biurze.



## Opis techniczny

-----  
Główne parametry  
-----

Zakres częstotliwości: (VHF) 174-230 MHz, (UHF) 470-790 MHz  
Pasma: DVB-T / DVB-T2 / DAB+

Kanaty: 5-12; 21-60  
Impedancja: 75 Ohm  
Zysk: (VHF) 10 dB, (UHF) 35 dB  
Maks. poziom wyjściowy: 100 dBuV  
Poziom szumów: =< 2 dB  
Polaryzacja: Pionowa / Pozioma  
Filtr LTE: Tak  
Materiał: Stal + ABS  
Typ: Aktywna pokojowa  
Wymiary: 16 x 16 x 2,2 cm  
Widoczność kątowa pozioma: 38°  
Widoczność kątowa pionowa: 38°  
Kolor: Czarny  
Zasilanie:  
• przez USB: 5 V, 550 mA  
• z tunera DVB-T: 5V, 40 mA  
W zestawie: kabel antenowy (1,5 m) z wtyczką ICE, kabel USB (1/4-3/4 - USB; 1 m), podstawka

-----  
Cechy produktu  
-----

Przystosowana do odbioru analogowej i cyfrowej TV naziemnej - DVB-T  
Odbiera cyfrowy sygnał telewizyjny 4K, sygnały VHF i UHF  
Odpowiednia dla sygnałów poziomych oraz pionowych  
Wbudowany wzmacniacz dla wysokiego zysku i niskiego poziomu szumów  
Zasilanie z USB lub tunera  
Ekranowanie w celu minimalizacji zakłóceń  
Kompatybilna z sygnałem HDTV cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T, DVB-T2, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC) oraz sygnałem radiowym DAB

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-2

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.3 Kg	0.4 Kg	17 cm x 17 cm x 4 cm
kart.	20 szt.	6 Kg	7.5 Kg	36 cm x 45 cm x 19 cm