

Tuner DVB-T2 H.265 HEVC Krüger&Matz



Krüger&Matz

Marka:
Krüger&Matz

Kod produktu:
KM0550A

Kod EAN:
5901890067737

Opis



Tuner DVB-T Krüger&Matz KM0550A

Twój stary dekoder telewizji naziemnej odmawia postuszeństwa i zastanawiasz się jaki tuner DVB-T kupić? Wybierz model KM0550 marki Krüger&Matz z procesorem Ali 3822P. Urządzenie to umożliwia odbiór kanałów cyfrowych w standardzie DVB-T i DVB-T2. Co więcej, tuner dVB t Krüger&Matz obsługuje wiele formatów, m.in. H.265 HEVC, dzięki czemu gwarantuje prawidłowe działanie także po wprowadzeniu zmian standardu kodowania. Dekoder do telewizji naziemnej Krüger&Matz KM0550A umożliwia nie tylko odbiór kanałów telewizyjnych, ale wyposażony został w wiele ciekawych opcji multimedialnych, które zdecydowanie rozszerzają jego funkcjonalność.



Dzięki umieszczeniu na przednim panelu wejściu USB możesz nagrywać oglądane programy na pendrive'a lub dysk zewnętrzny, planując to nawet z kilkudniowym wyprzedzeniem. Co więcej podłączenie nośnika zewnętrznego do dekodera tv Kruger&Matz umożliwi zatrzymywanie oraz przewijanie obrazu. Jeśli natomiast chcesz być na bieżąco z programem telewizyjnym, możesz skorzystać z funkcji EPG, czyli 7-dniowego przewodnika po kanałach. Elegancka, czarna obudowa w połączeniu z niewielkim rozmiarem sprawia, że tuner DVBT Kruger&Matz będzie niemal niewidoczny na Twojej szafce RTV. Komfort obsługi urządzenia gwarantują umieszczone na obudowie podstawowe przyciski funkcyjne oraz poręczny pilot.

Opis techniczny

----- GŁÓWNE FUNKCJE -----

Wyświetlacz LED

W pełni kompatybilny z DVB-T2/DVB-T

Automatyczne/ręczne wyszukiwanie kanałów

Aktualizacja oprogramowania, odtwarzanie multimediiów oraz PVR przez port USB

7-dniowy przewodnik po programach (EPG)

Timeshift

Wielojęzyczne menu

Programowanie nagrywania (PVR)

Wyświetlanie siły i jakości sygnału

LCN (Logiczny Numer Kanału)

Podgląd kanałów TV

Kontrola rodzicielska

Timer

Telegazeta

Lista ulubionych kanałów

Aplikacja Pogoda

SYSTEM

Procesor: Ali 3822P

Pamięć wewnętrzna: 32 Mb

Pamięć RAM: 512 Mb DDR3

Impedancja wejściowa: 75 Ohm

Rozdzielczość wideo: 1920x1080 px

Format wideo: Auto, 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS

Dekoder wideo: MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265

Obsługiwane formaty: H.264, H.265 HEVC, MP3, MP4, MKV, JPEG, AVI

Dekoder audio: MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 layer I/II, AAC, AAC+/HE-AAC/AC3, Dolby plus

Formatowanie dysku: FAT32, NTFS

TUNER TV

Zakres częstotliwości: (VHF) 170~230 MHz; (UHF) 470~862 MHz

Modulacja: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Pasmo: 7 MHz, 8 MHz

WEJŚCIA/WYJŚCIA

SCART

HDMI (576I/P, 720I/P, 1080I/P)

USB 2.0

ZASILANIE

Napięcie wejściowe: 110-240 V; 50/60 Hz

Pilot: 2x bateria AAA

Pobór mocy: Maks. 6 W

Pobór mocy w trybie czuwania: Maks. 1 W

PARAMETRY FIZYCZNE

Wymiary: 150 x 86 x 32 mm

Długość przewodu zasilającego: 1,1 m

Waga: 226 g

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-2
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.41 Kg	0.45 Kg	5 cm x 19.5 cm x 15.5 cm
kart.	20 szt.	8.2 Kg	8.7 Kg	27 cm x 40 cm x 32 cm
paleta	600 szt.	260 Kg	280 Kg	120 cm x 80 cm x 200 cm