

Tuner DVB-T2 H.265 HEVC Krüger&Matz



Krüger&Matz

Marka:
Krüger&Matz

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
KM0550A

Kod EAN:
5901890067737

Opis



Tuner DVB-T Krüger&Matz KM0550A

Twój stary dekoder telewizji naziemnej odmawia postuszeństwa i zastanawiasz się jaki tuner DVB-T kupić? Wybierz model KM0550 marki Krüger&Matz z procesorem Ali 3822P. Urządzenie to umożliwia odbiór kanałów cyfrowych w standardzie DVB-T i DVB-T2. Co więcej, tuner dVB t Krüger&Matz obsługuje wiele formatów, m.in. H.265 HEVC, dzięki czemu gwarantuje prawidłowe działanie także po wprowadzeniu zmian standardu kodowania. Dekoder do telewizji naziemnej Krüger&Matz KM0550A umożliwia nie tylko odbiór kanałów telewizyjnych, ale wyposażony został w wiele ciekawych opcji multimedialnych, które zdecydowanie rozszerzają jego funkcjonalność.



Dzięki umieszczeniu na przednim panelu wejściu USB możesz nagrywać oglądane programy na pendrive'a lub dysk zewnętrzny, planując to nawet z kilkudniowym wyprzedzeniem. Co więcej podłączenie nośnika zewnętrznego do dekodera tv Kruger&Matz umożliwia zatrzymywanie oraz przewijanie obrazu. Jeśli natomiast chcesz być na bieżąco z programem telewizyjnym, możesz skorzystać z funkcji EPG, czyli 7-dniowego przewodnika po kanałach. Elegancka, czarna obudowa w połączeniu z niewielkim rozmiarem sprawia, że tuner DVBT Kruger&Matz będzie niemal niewidoczny na Twojej szafce RTV. Komfort obsługi urządzenia gwarantują umieszczone na obudowie podstawowe przyciski funkcyjne oraz poręczny pilot.

Opis techniczny

----- GŁÓWNE FUNKCJE -----

Wyświetlacz LED
W pełni kompatybilny z DVB-T2/DVB-T
Automatyczne/ręczne wyszukiwanie kanałów
Aktualizacja oprogramowania, odtwarzanie multimediów oraz PVR przez port USB
7-dniowy przewodnik po programach (EPG)
Timeshift
Wielojęzyczne menu
Programowanie nagrywania (PVR)
Wyświetlanie siły i jakości sygnału
LCN (Logiczny Numer Kanału)
Podgląd kanałów TV
Kontrola rodzicielska
Timer
Telegazeta
Lista ulubionych kanałów
Aplikacja Pogoda

----- SYSTEM -----

Procesor: Ali 3822P
Pamięć wewnętrzna: 32 Mb
Pamięć RAM: 512 Mb DDR3
Impedancja wejściowa: 75 Ohm
Rozdzielczość wideo: 1920x1080 px
Format wideo: Auto, 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS
Dekoder wideo: MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265
Obsługiwane formaty: H.264, H.265 HEVC, MP3, MP4, MKV, JPEG, AVI
Dekoder audio: MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 layer I/II, AAC, AAC+/HE-AAC/AC3, Dolby plus
Formatowanie dysku: FAT32, NTFS

----- TUNER TV -----

Zakres częstotliwości: (VHF) 170~230 MHz; (UHF) 470~862 MHz
Modulacja: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Pasmo: 7 MHz, 8 MHz

----- WEJŚCIA/WYJŚCIA -----

SCART
HDMI (576I/P, 720I/P, 1080I/P)
USB 2.0

----- ZASILANIE -----

Napięcie wejściowe: 110-240 V; 50/60 Hz
Pilot: 2x bateria AAA
Pobór mocy: Maks. 6 W
Pobór mocy w trybie czuwania: Maks. 1 W

----- PARAMETRY FIZYCZNE -----

Wymiary: 150 x 86 x 32 mm
Długość przewodu zasilającego: 1,1 m
Waga: 226 g

----- ZAWARTOŚĆ ZESTAWU -----

Pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-2
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.41 Kg	0.45 Kg	5 cm x 19.5 cm x 15.5 cm
kart.	20 szt.	8.2 Kg	8.7 Kg	27 cm x 40 cm x 32 cm
paleta	600 szt.	260 Kg	280 Kg	120 cm x 80 cm x 200 cm