

Filtr 5G FAR 48 LTE SAW LPF 686MHz Telkom Telmor



Marka:
Telkom Telmor

Kod produktu:
ANT0720.1

Kod EAN:
5903953006387

Opis techniczny

Dane techniczne

Zakres częstotliwości w paśmie przepustowym: 47-694 MHz
Tłumienie w paśmie przepustowym: 4 dB
Tłumienie w paśmie zaporowym: >18 dB / 698-718 MHz; >26 dB / 718-725 MHz; >30 dB / 725-2600 MHz
Przejście DC: nie
Impedancja wejściowa: 75 Ohm
Impedancja wyjściowa: 75 Ohm
Typ złącza wejściowego: gniazdo F
Typ złącza wyjściowego: wtyk F
Temperatura pracy: -20~50 stopni Celsjusza
Wymiary: 64 mm (długość) x 20 mm (średnica)
Waga: 0,045 kg

Ogólne

FAR 48 to filtr dolnoprzepustowy LTE przeznaczony do wycinania sygnałów zakłócających w zakresie częstotliwości powyżej 694 MHz, w tym sygnałów LTE 700 oraz 5G. Filtr przenosi sygnały w zakresie częstotliwości 47-694MHz, co odpowiada kanałom telewizyjnym oraz radiowym z pasm: FM,VHF,UHF.
Filtr przeznaczony jest do pracy wewnątrz pomieszczeń.

Specyfikacja

Dane logistyczne

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-10

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.044 Kg	0.054 Kg	9 cm x 10 cm x 2.5 cm