

Termostat 230V XH-W3001



Marka:
Eurokomp
Kod produktu:
URZ4048
Kod EAN:
5901890094658

Opis techniczny

REGULATOR TEMPERATURY TERMOSTAT ELEKTRONICZNY 230V XH-W3001 AC110-230V W3001

Regulator temperatury W3001 umożliwia sterowanie różnego rodzaju urządzeniami elektrycznymi takimi jak: pompy CO, pompy wody, pompy cyrkulacyjne itp.

Prosty i niezawodny układ do sterowania temperaturą. Sterownik może pracować w trybie "chłodzenia" jak i "grzania", co powoduje, iż jest to bardzo uniwersalny układ.

Dane techniczne:

Napięcie wejściowe (zasilające): AC 110-230V
Pomiar temperatury: -50°C - +110°C
Maksymalny prąd obciążenia przełącznika: 1500W
Rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1°C (do 99,9°C)
Częstotliwość odświeżania temperatury: 0,5s
Zastosowany czujnik: NTC10K
Sonda pomiaru temperatury: wodoodporna
Długość przewodu z sondą: 100cm
Długość pozostałych przewodów: 8-10cm
Wyświetlacz: LED 3 cyfry
Kolor wyświetlacza: czerwony
Wymiary obudowy bez mocowań: 60 x 45 x 31 mm
Rozstaw otworów w mocowaniach: 73 mm

Programowanie:

Ustawienie temperatury włączającej urządzenie podłączonego pod sterownik (start):

Należy przytrzymać przycisk \wedge przez 3 sekundy aby uruchomić tryb edycji temperatury - ekran powinien zacząć migać. Podczas trybu edycji możemy ustawić żądaną temperaturę za pomocą przycisków \wedge i \vee . Po ustawieniu temperatury nie dotykaj przycisków przez 3 sekundy aby ustawiona temperatura została zapamiętana.

Ustawienie temperatury wyłączającej urządzenie podłączonego pod sterownik (stop):

Należy przytrzymać przycisk \checkmark przez 3 sekundy aby uruchomić tryb edycji temperatury - ekran powinien zacząć migać. Podczas trybu edycji możemy ustawić żadaną temperaturę za pomocą przycisków \wedge i \vee . Po ustawieniu temperatury nie dotykaj przycisków przez 3 sekundy aby ustawiona temperatura została zapamiętana.

Aby sprawdzić ustawioną temperaturę załączania (start) lub temperaturę docelową (stop) należy raz przycisnąć przycisk lub .

Temperatura załączania \wedge START niższa niż temperatura wyłączenia \vee STOP - TRYB OGRZEWANIA

Temperatura załączania \wedge START wyższa niż temperatura wyłączenia \vee STOP - TRYB CHŁODZENIA.

Czerwony przewód: zasilanie (czarny - neutralny).

Żółty przewód: odbiornik, którego pracą ma sterować termostat (czarny - neutralny).

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.052 Kg	0.054 Kg	10 cm x 15 cm x 4 cm