

Wzmacniacz lampowy stereo Krüger&Matz model A60



Krüger&Matz

Marka:
Krüger&Matz

Kod produktu:
KM0570

Kod EAN:
5901890097925

Opis techniczny

Zastosowane lampy: 6K4

Zamienne lampy: 6J2, 6J3, 6J4, 6J5, 6Ž1P

Maks. moc wyjściowa: 2x 100 W (@4 Ohm)

Impedancja głośników: 4 – 8 Ohm

Pasma przenoszenia: 20 Hz ~ 20 kHz (+/- 3 dB)

Stosunek S/N: >= 98 dB

THD: 0,07% (@1 W)

Czułość wejścia: 0,775 V

Częstotliwość próbkowania wejść coaxial/optycznego: 192 kHz/24 bit

Częstotliwość próbkowania USB: 96 kHz/24 bit

Regulacja tonów wysokich i niskich: +/- 6 dB

Bluetooth: 5.0

Zasięg Bluetooth: do 10 m

Profile Bluetooth: A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HFP, SPP, SMP, ATT, GAP, GATT, RFCOMM, SDP, 12CAP

Maks. moc transmisji Bluetooth: 10 dBm

Częstotliwość Bluetooth: 2402 - 2480 MHz

Wejścia audio:

- Wejście RCA
- Wejście coaxial
- Wejście optyczne
- Port USB-B

Wyjście głośnikowe

Wyjście AUX (jack 3,5 mm)

Gniazdo anteny Bluetooth

Gniazdo zasilania DC (wtyk DC: 5,5 x 2,5 mm)

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7/ 8/ 10/ MAC/ Linux

Zasilanie pilota: 2x bateria AAA (brak w zestawie)

Maks. pobór mocy: 200 W

Zasilanie: 18 – 30 V

Zasilacz sieciowy:

- Wejście: 100 – 240 V; 50/60 Hz
- Wyjście: 24 V / 4 A

Waga: 662 g

Wymiary: 130 x 116 x 102 mm

W zestawie: 2x lampa, pilot zdalnego sterowania, antena Bluetooth, kabel USB-B (142 cm), zasilacz sieciowy (271 cm)

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-3
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	1.05 Kg	1.265 Kg	21 cm x 29 cm x 8.5 cm
kart.	12 szt.	16 Kg	17.5 Kg	35 cm x 54 cm x 46 cm