

Wzmacniacz lampowy stereo Krüger&Matz model A80-PRO



Krüger&Matz

Marka:
Krüger&Matz

Kod produktu:
KM0571

Kod EAN:
5901890097949

Opis techniczny

Zastosowane lampy: JAN5725
Zamienne lampy: 6*1n, 6K4, EF95
Maks. moc wyjściowa: 2x 100 W (@4 Ohm)
Impedancja głośników: 4 – 8 Ohm
Pasma przenoszenia: 20 Hz ~ 20 kHz (+/- 1,5 dB)
Stosunek S/N: >= 102 dB
THD: 0,03% (@1 W)
Czułość wejścia: 1,4 V
Częstotliwość próbkowania wejść coaxial/optycznego: 192 kHz/24 bit
Częstotliwość próbkowania USB: 192 kHz/24 bit
Regulacja tonów wysokich i niskich: +/- 9 dB
Obsługuje technologię aptX HD
Bluetooth: 5.1
Zasięg Bluetooth: do 15 m
Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, PBAP, HFP, HSP, SPP, GATT
Maks. moc transmisji Bluetooth: 10 dBm
Częstotliwość Bluetooth: 2402 – 2480 MHz
Wejścia/wyjścia:
• Wejście RCA
• Wejście coaxial
• Wejście optyczne
• Port USB-B
Wyjście głośnikowe
Wyjście AUX (jack 3,5 mm)
Gniazdo anteny Bluetooth
Gniazdo zasilania DC (wtyk DC: 5,5 x 2,5 mm)
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7/ 8/ 10/ MAC/ Linux
Zasilanie pilota: 2x bateria AAA (brak w zestawie)
Maks. pobór mocy: 200 W
Zasilanie: 18 – 32 V
Zasilacz sieciowy:
• Wejście: 100 – 240 V; 50/60 Hz
• Wyjście: 32 V / 5 A

Waga: 632 g

Wymiary: 128 x 115 x 85 mm

W zestawie: 2x lampa, pilot zdalnego sterowania, pendrive ze sterownikami, antena Bluetooth, kabel USB-B (142 cm), kabel optyczny (1 m), zasilacz sieciowy (3 m)

Specyfikacja

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	1.085 Kg	1.35 Kg	21 cm x 29 cm x 8.5 cm
kart.	12 szt.	17 Kg	18.5 Kg	35 cm x 54 cm x 46 cm