

Tuner DVB-T2 H.265 HEVC Krüger&Matz



Krüger&Matz

Marka:
Krüger&Matz

Kod produktu:
KM0550D

Kod EAN:
5901890110686

Opis techniczny

----- GŁÓWNE FUNKCJE -----

Wyświetlacz LED
W pełni kompatybilny z DVB-T2/DVB-T
Automatyczne/ręczne wyszukiwanie kanałów
Aktualizacja oprogramowania, odtwarzanie multimediów oraz PVR przez port USB
7-dniowy przewodnik po programach (EPG)
Timeshift
Wielojęzyczne menu
Programowanie nagrywania (PVR)
Wyświetlanie siły i jakości sygnału
LCN (Logiczny Numer Kanału)
Podgląd kanałów TV
Kontrola rodzicielska
Timer
Telegazeta
Lista ulubionych kanałów

----- SYSTEM -----

Procesor: Ali 3822P
Pamięć wewnętrzna: 32 Mb
Pamięć RAM: 512 Mb DDR3
Impedancja wejściowa: 75 Ohm
Rozdzielczość wideo: 1920x1080 px
Format wideo: Auto, 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS
Dekoder wideo: MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, AAC, HE-AAC, AC-3, DD+
Obsługiwane formaty: H.264, HEVC, MP3, MP4, MKV, JPEG, AVI
Dekoder audio: MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 layer I/II, AAC, AAC+/HE-AAC/AC3, Dolby plus

Formatowanie dysku: FAT32, NTFS

TUNER TV

Zakres częstotliwości: (VHF) 177,5~236,5 MHz; (UHF) 474~866 MHz
Demodulacja: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Pasmo: 5 MHz, 6 MHz, 7 MHz, 8 MHz

WEJŚCIA/WYJŚCIA

SCART
HDMI 1.3
USB 2.0
1x IEC konektor (ANT IN)
Coaxial

ZASILANIE

Napięcie wejściowe: 100-240 V; 50/60 Hz
Pilot: 2x bateria AAA
Pobór mocy: Maks. 7,5 W
Pobór mocy w trybie czuwania: Maks. 0,5 W

PARAMETRY FIZYCZNE

Wymiary: 140 x 80 x 30 mm
Długość przewodu zasilającego: 1,1 m
Waga: 226 g

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.259 Kg	0.322 Kg	14 cm x 19 cm x 4 cm
kart.	20 szt.	6.6 Kg	6.9 Kg	30 cm x 38.5 cm x 21.5 cm
paleta	1200 szt.	414 Kg	440 Kg	80 cm x 120 cm x 200 cm