

Tuner DVB-T2 H.265 HEVC Cabletech



Marka:
Cabletech

Kod produktu:
URZ0338A

Kod EAN:
5901890110709

Opis techniczny

----- GŁÓWNE FUNKCJE -----

Wyświetlacz LED

W pełni kompatybilny z DVB-T2/DVB-T

Automatyczne/ręczne wyszukiwanie kanałów

Aktualizacja oprogramowania, odtwarzanie multimediów oraz PVR przez port USB

7-dniowy przewodnik po programach (EPG)

Timeshift

Wielojęzyczne menu

Programowanie nagrywania (PVR)

Wyświetlanie siły i jakości sygnału

LCN (Logiczny Numer Kanału)

Podgląd kanałów TV

Kontrola rodzicielska

Timer

Telegazeta

Lista ulubionych kanałów

----- SYSTEM -----

CPU: Mstar 7T10E

Pamięć wewnętrzna: 4 Mb

Pamięć RAM: 512 Mb DDR3

Impedancja wejściowa: 75 Ohm

Rozdzielczość wideo: 1920x1080 px

Format wideo: Auto, 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS

Dekoder wideo: MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, AAC, HE-AAC, AC-3, DD+

Obsługiwane formaty: H.264, HEVC, MP3, MP4, MKV, JPEG, AVI

Dekoder audio: MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 layer I/II, AAC, AAC+/HE-AAC/AC3, Dolby plus

Formatowanie dysku: FAT32, NTFS

TUNER TV

Zakres częstotliwości: (VHF) 177,5~236,5 MHz; (UHF) 474~866 MHz
Demodulacja: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Pasma: 7 MHz, 8 MHz

WEJŚCIA/WYJŚCIA

SCART
HDMI 1.4b
USB 2.0
1x IEC konektor (ANT IN)

ZASILANIE

Napięcie wejściowe: 100-240 V; 50/60 Hz
Pilot: 2x bateria AAA
Pobór mocy: Maks. 7,5 W
Pobór mocy w trybie czuwania: Maks. 0,5 W

PARAMETRY FIZYCZNE

Wymiary: 140 x 80 x 30 mm
Długość przewodu zasilającego: 1,1 m
Waga: 226 g

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi

Specyfikacja

Dane logistyczne				
Gabaryt		W001G001-A-2		

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.324 Kg	0.401 Kg	16 cm x 18.5 cm x 4 cm
kart.	20 szt.	8.1 Kg	8.5 Kg	34 cm x 38.5 cm x 21.5 cm
paleta	1000 szt.	425 Kg	450 Kg	80 cm x 120 cm x 200 cm