

# Detektor ruchu (PIR) HM-801W



**Marka:**  
Cabletech

**Kod produktu:**  
URZ0420

**Kod EAN:**  
5901890015455

## Opis techniczny

Zakres detekcji: 12 m  
Szybkość wykrywanego ruchu: 0,3 - 3 m/s  
Kąt detekcji: 110°  
Długość auto-testu: 60 s  
Długość alarmu: 3/30 s (opcjonalnie)  
Alarm: czerwona dioda  
Czujnik: podwójny piroelektryczny czujnik podczerwieni  
Temperatura pracy: -10°C ~ 50°C  
Wilgotność otoczenia: =< 95% RH (bez kondensacji)  
Odporność na zakłócenia radiowe: 10 MHz - 1 GHz 20v/m  
Montaż: na ścianie/w rogu pomieszczenia  
Wysokość montażu: 1,7 - 2,5 m (zalecane 2 m)  
Wyjście alarmowe: N.C./N.O. (prąd stały: DC 28 V, 100 mA)  
Wyjście tamper (sabotażowe): N. C. (prąd stały: DC 28 V, 100 mA)  
Zgodny ze standardem: GB10408.1-2000, GB10408.S-2000  
Pobór mocy: =< 18 mA (12 V DC)  
Zasilanie: 9-24 V DC  
Wymiary: 106 x 62 x 46 mm

## Specyfikacja

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.078 Kg	0.121 Kg	