

Detektor ruchu (PIR) kurtyna HM-802C



Marka:
Cabletech

Kod produktu:
URZ0421

Kod EAN:
5901890015462

Opis techniczny

Zakres detekcji: montaż na ścianie - 9 m; montaż na suficie - 6 m (jeśli wysokość instalacji wynosi 3,6 m)

Kąt detekcji: 15°

Długość auto-testu: około 60 s

Alarm: czerwona dioda

Wyjście alarmowe: N.C. / N.O. opcjonalnie, prąd stały: 28 V DC, 100 mA

Wyjście przeciwdemontażowe: N.C., prąd stały: 28 V DC, 100 mA

Czujnik: podwójny czujnik podczerwieni

Zasilanie: 9-24 V DC

Pobór mocy: =< 18 mA (12 V DC)

Temperatura pracy: -10°C ~ +50°C

Wilgotność otoczenia: =< 95% RH (bez kondensacji)

Odporność na zakłócenia radiowe: 10 MHz - 1 GHz 20 V/m

Montaż: na ścianie, suficie

Wysokość montażu: 1,7 m – 2,5 m (zalecane: 2,2 m - montaż na ścianie; 2,5 do 6 m - montaż na suficie)

Wymiary: 79 x 34 x 31 mm

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-10
GabarytMAX	20

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
-----------------	-------	------------	-------------	--------------------

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.07 Kg	0.077 Kg	5 cm x 11 cm x 4 cm