

Przetąacznik VSP-301 (2xREC/1xLNB)



Marka:
Inne

Kod produktu:
URZ0538

Kod EAN:
5901436739425

Opis techniczny

Przetąacznik satelitalny przłączany napięciem 0V-12V; 1konwerter - 2tunery
VSP-301 zapewnia niskie tłumienie sygnału z konwertera oraz przetączanie napięcia zasilającego konwerter pomiędzy dwoma tunerami.

- częstotliwość pracy: 950-2300MHz
- tłumienie sygnału tunera aktywnego: max.1dB
- tłumienie sygnału tunera nieaktywnego: max.28dB
- max.prąd zasilania konwertera: 500mA
- zabezpieczenie przeciwzwarciove: tak
- napięcie przetączające: 0V- tuner1, 12V- tuner2

Przetąacznik stosuje się w celu podłączenia dwóch tunerów satelitalnych do jednego konwertera. W danej chwili może pracować tylko jeden tuner, sygnał docierający do nieaktywnego tunera jest stłumiony. Do sterowania pracą przetącznika służy napięcie 12V pojawiające się na 8-mej nóżce gniazda euro-TV tunera satelitalnego podczas gdy pozostaje on włączony. Wyłączenie tunera spowoduje zanik tego napięcia i przetączenie konwertera.

Specyfikacja

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.068 Kg	0.078 Kg	