

Radio CB ALAN 109



Marka:
ALAN

Kod produktu:
URZ0281

Kod EAN:
8011869168246

Opis techniczny

OGÓLNE

Liczba kanałów: 40 AM
Zakres częstotliwości: 26,960 – 27,400 MHz
Modulacja: AM
Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL
Temperatura pracy: -10°C - 55°C
Zasilanie: DC 13,8 V ±15%
Gniazdo antenowe: 50 Ohm, PL-259
Wymiary zewnętrzne: 122 x 165 x 38 mm
Waga: 1 kg

ODBIORNIK

System odbioru: superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwości
Czułość: 0,7 μ V przy 10 dB SINAD
Częstotliwości pośrednie: 10,695 MHz i 455 kHz
Separacja kanałów: 65 dB
Tłumienie częstotliwości lustrzanej: 65 dB
Moc wyjściowa audio: 3,0 W; 8 Ohm
Zniekształcenia akustyczne: <8% przy 1 KHz
Pobór prądu przy odbiorze: 250 mA

NADAJNIK

Moc wyjściowa: 4 W
Modulacja: AM: 85% do 95%
Pasmo przenoszenia: 500 Hz \div 3 kHz
Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
Pobór prądu: do 2 A

WYPOSAŻENIE

Radiotelefon z kablem zasilającym zakończony wtykiem do zapalniczki
Elektretowym mikrofonem z przedwzmacniaczem
Uchwyt mikrofonu
Uchwyt do mocowania radia
Śruby mocujące radio i uchwyt
Instrukcja obsługi
EC deklaracja zgodności

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.959 Kg	1.15 Kg	23 cm x 6.5 cm x 23.5 cm
kart.	6 szt.	6.9 Kg	7.5 Kg	23 cm x 6.5 cm x 23.5 cm